

## Lector XM3



**XM3 es un lector y controlador de proximidad independiente que puede funcionar como una solución de control de acceso de puerta simple y que se puede conectar fácilmente a una red.**

En una red, el XM3 continúa funcionando independientemente. La configuración y el mantenimiento se realizan utilizando el software XM3 Manage PC. El software XM3 Manage PC se suministra de serie con cada unidad independiente XM3.

Una memoria de a bordo y un reloj interno permiten almacenar los usuarios y los acontecimientos localmente, así como imprimir dependiendo de las necesidades. El XM3 se puede conectar a sistemas de 3ª parte (migración) utilizando la banda magnética ABA, Wiegand o RS-485.

El software XM3 Manage PC gestiona la base de datos de usuario, acontecimientos, parámetros de lector, vacaciones, día-noche en usuarios 24 horas y anti-pass back basado en tiempo. Este software es gratuito. La versión profesional de XM3 Manage añade múltiples zonas horarias y validación de usuario, y se suministra con un dongle de software.

### Funciones únicas

---

Diseño compacto

---

Base de datos interna que soporta hasta 5000 usuarios

---

Inicio de sesión de acontecimiento con sello de tiempo y soporte de correo electrónico

---

Anti-pass back

---

Banda magnética ABA, interfaz Wiegand o RS-485

---

Preprogramación de vacaciones


---

Opción de teclado inalámbrico

---

Software multilingüe incluido

---



## Lector XM3

XM3 stand-alone	<p>Operación de puerta simple (hasta 5000 usuarios)</p> <p>Tecnología única de 125 kHz o una combinación de tecnología dual con HID o MIFARE (sólo número de serie de tarjeta)</p> <p>Programación a través de tarjetas maestras, programadores remotos y software de PC</p> <p>Registro de eventos</p> <p>Anti-pass back (temporizador)</p> <p>Zonas horarias</p> <p>Opción de código PIN inalámbrico</p> <p>Software de PC libre disponible para red independiente</p> <p>Carga y guarda datos en XML, CSV o HTML</p> <p>Es posible la combinación con Bloscrypt V-pass</p> <p>Preprogramación de vacaciones</p> <p>Validación de usuario</p>
-----------------	---

XM3 single door	<p>Lector de proximidad con base de datos sólo para uso simple</p> <p>Programación a través de tarjetas maestras, programadores remotos y software de PC</p> <p>Sin registro de acontecimientos en el lector</p> <p>Sin funcionalidad de red</p> <p>Sólo lee etiquetas Cross Point 125 kHz</p>
-----------------	--

XM3 Online	<p>Tecnología única 125 kHz o combinación con tecnología dual con interfaces HID o MIFARE: Salida de banda magnética ABA, interfaz Wiegand o RS-485</p> <p>7 leds, zumbador, manipulación, 4 E/S</p>
------------	--

## Interfaces de comunicación

RS-485 hasta 31 lectores	✓
Salida de banda magnética (ISO pista 2, reloj y datos ABA)	✓
Wiegand 26, 34 y 37 bit	✓

## Especificaciones

Dimensiones del lector (L x A x A mm)	82.5 x 48.5 x 24.5
Longitud de cable	3 m
Temperatura de funcionamiento	-15°C - +70°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C - +90°C
Humedad	Max. 100%
Potencia	12 VDC, 40mA
Certificado CE	✓