

## XM3 Reader



**XM3 MICROPROX è un lettore stand -alone di prossimità funzionale al controllo di una singola porta ed integrabile in un network.**

In una rete, gli XM3 continuano a funzionare in modo autonomo. L'installazione e la manutenzione si eseguono usando il software XM3 Manage PC. Il software XM3 Manage PC è fornito con tutti gli standard delle unità XM3 autonome.

La memoria interna e l'orologio interno permettono di memorizzare localmente utenti e di stamparli a richiesta. L'XM3 può essere collegato a un sistema di terzi (migrazione) che usa la striscia magnetica ABA, Wiegand o RS-485.

Il software XM3 Manage PC gestisce la banca dati degli utenti, eventi, parametri del lettore, vacanze, utenti giorno-notte o 24 ore l'antipass-back con orario. Questo software è gratuito. La versione professionale del XM3 Manage aggiunge zone orarie multiple e una conferma utente ed è fornito con una chiavetta.

### Caratteristiche uniche

---

Design compatto

---

Banca dati interna che supporta fino a 5000 utenti

---

Registrazione evento con orario con supporto e-mail.

---

Antipass-back

---

Striscia magnetica ABA, interfaccia Wiegand o RS 485

---

Preprogrammazione delle vacanze


---

Tastiera wireless – opzione

---

Software multilingue compreso

---



## XM3 Reader

XM3 autonomo	<p>Operazione porta singola (fino a 5000 utenti)</p> <p>Tecnologia singola 125 kHz o una combinazione di doppia tecnologia con HID o MIFARE (solo numero di serie di carta)</p> <p>Programmazione via master cards, programmatori a distanza e software PC</p> <p>Registrazione evento</p> <p>Anti pass back (timer)</p> <p>Zone orarie</p> <p>Codice PIN senza fili – opzione</p> <p>Gratis software per rete autonoma</p> <p>Carica e memorizza dati in XML, CSV o HTML</p> <p>Possibile combinazione con Bioscrypt V-pass</p> <p>Pre-programmazione delle vacanze</p> <p>Conferma utente</p>
XM3 Single Door	<p>Lettore vicinanza con data base per solo uso porta singola</p> <p>Programmazione via master cards, programmatori a distanza e software PC</p> <p>Nessuna registrazione degli eventi nel lettore</p> <p>Non integrabile in rete</p> <p>Legge solo le etichette Cross Point 125 kHz</p>
XM3 Online	<p>Tecnologia singola 125 kHz o una combinazione di doppia tecnologia con interfacce HID o MIFARE: output striscia magnetica ABA, Wiegand p RS-485</p> <p>7 leds, cicalino, tamper, 4 interfacce</p>

## Interfacce di comunicazione

RS-485 fino a 31 lettori	✓
Output strisce magnetiche (ISO track 2, orologio e dati, ABA)	✓
Wiegand 26, 34 e 37 bit	✓

## Specifiche

Dimensioni lettore (L x A x L mm)	82.5 x 48.5 x 24.5
Lunghezza cavo	3 m
Temperatura operativa	-15°C - +70°C
Temperatura di memorizzazione	-40°C - +90°C
Umidità	Max. 100%
Alimentazione	12 VDC, 40mA
Certificazione CE.	✓